SHA450-8P

ANLEITUNG

1. SPEZIFIKATIONEN

1.1 Unterstützte Eingangsspannung

EINGANGSSPANNUNG (AC)	MIN.	NOM.	MAX.
230 V ~ 50 Hz	220 V	230 V	240 V

1.2 Ausgangsleistung

1. Konfiguration der Stromverteilung:

MODELL	+3.3 V	+5 V	+12 V1	+12 V2	-12 V	+5 Vsb	GESAMT LEISTUNG
SHA450-8P	22 A	15 A	18 A	18 A	0,3 A	2,5 A	450 W
	145 W		360 W				

2. TEILE UND ZUBEHÖR

Öffnen Sie vorsichtig die Verpackung und entnehmen Sie die Teile. Das Paket enthält folgende Komponenten:

- **Netzteil**
- **Kaltgerätekabel**
- **Befestigungsschrauben**

Hinweis:
Sollte eines der oben aufgeführten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Kundenservice unter support@sharkoon.com, oder rufen Sie an unter:
+ 49 (0) 6403 – 775 6100.

3. MB-, P4-, HDD-/CD-/DVD-, FLOPPY-, S-ATA- & PCI EXPRESS-ANSCHLUß

20 + 4-pol. MAIN-Stromanschluß

4-pol. 12 V / P4-Stromanschluß


4-pol. Floppy-Anschluß


4-pol. Peripheriegeräteanschluß


S-ATA-Stromanschluß

6-pol. PCI Express-Anschluß

WARNUNG:
Um der Gefahr eines Stromschlages vorzubeugen, öffnen Sie das Netzteilgehäuse nicht. Dieses Produkt enthält keine austauschbaren Teile. Lassen Sie Service- und Reparaturarbeiten nur von autorisiertem Sharkoon Fachpersonal durchführen. Durch unbefugtes Öffnen des Netzteilgehäuses erlischt die Garantie.
Nur für Innenraum- bzw. Büroeinsätze geeignet. Schützen Sie das Netzteil vor Feuchtigkeit!